

Panasonic KX-Serie - Anbindung an den reventix SIP-Trunk

Panasonic



Loggen Sie sich auf Ihrer Panasonic Basisstation ein und nehmen Sie folgende Einstellungen vor, anschließend speichern Sie die Einstellungen mit **Save**.

SIP Settings [Line n]

Phone Number

Phone Number	Ihre Nebenstellenummer
Line ID	Anlagen Nutzerkennung

SIP-Server

Registrar Server Address	reg.siptk.de
Registrar Server Port	5060
Proxy Server Address	reg.siptk.de
Proxy Server Port	5060
Presence Server Address	
Presence Server Port	5060

Outbound Proxy Server

Outbound Proxy Server Address	
Outbound Proxy Server Port	5060

SIP Service Domain

Service Domain	reg.siptk.de
-----------------------	--------------

SIP Source Port

Source Port	5060
--------------------	------

SIP Authentication

Authentication ID	Anlagen Nutzerkennung
Authentication Passwort	Anlagenpasswort

DNS

Enable DNS SRV lookup	No
SRV lookup Prefix for UDP	_sip._udp.
SRV lookup Prefix for TCP	_sip._tcp.

Timer Settings

T1 Time	500
T2 Time	4
INVITE Retry Count	6
NON-INVITE Retry Count	10

VoIP Settings [Line n]

Quality of Service (QoS)

SIP Packet QoS (DSCP)	Best Effort (default) (000 000)
------------------------------	--

SIP Extensions

Supports 100rel (RFC 3262)	No
Supports Session Timer (RFC 4028)	300

Keep Alive

Keep aLive Interval	20
---------------------	----

Statistical Information

RTCP Interval	0
---------------	---

Jitter Buffer

Maximum Delay	20
Minimum Delay	2
Initial Delay	2

DTMF

DTMF Type	Outbound
Telephone-event Payload Type	101

Call Hold

Supports RFC 2543 (c=0.0.0.0)	Yes
-------------------------------	-----

Codec Settings

1. Codec	PCMA
2. Codec	PCMU
3. Codec	G.726-32
4. Codec	G.722
5. Codec	G.279A

Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der reventix GmbH: <https://www.reventix.de>
- Homepage der Panasonic Marketing Europe GmbH : <http://business.panasonic.de>
- Kundenportal der reventix GmbH: <https://login.sipbase.de>

[panasonic, kx-serie](#)

Von:

<https://www.reventix.de/wiki/> - **reventix Wiki**

Link:

<https://www.reventix.de/wiki/konfigurationshilfen:panasonic:telefone:kx-serie>

Letzte Aktualisierung: **2020/07/15 14:27**

