

Xelion mit reventix Trunk verbinden



1. Vorkonfiguration auf Ihrem Account

Bevor mit der Konfiguration der Xelion begonnen werden kann, müssen zunächs ein paar Einstellungen im Kundenportal des VolP-Anbieters reventix vorgenommen werden. Melden Sie sich hierzu im Kundenportal an und klicken auf "VolP-Telefonanschluss" und anschließend auf "Anschlüsse".

reventix®		Demo Trunk RELON E 102000
einfach, clever, verbunden,		lago
VolP		
[Satib	Your VolP	
ity Date		
Custowit & Account	0	
General Security		
C was		# (1)>
Accounts		
S. Calaproving		
Californating		
to 20mil	-	
Se Emelilifex		
Spreef Ulab		
Califfreigh		
Sa Convection Rates		
and American		
💭 ShortHecage		
S vistorian		
Analysis		
Documentation		
M Ity war account		
Permission Management		



Auf der folgenden Seite bearbeiten Sie bitte den Anschluss (SIP-Trunk), an den die Xelion angeschlossen werden soll.



Nun müssen Sie noch die Einstellungen, wie in Abbildung gezeigt, vornehmen. Bitte beachten Sie insbesondere die folgenden drei Parameter:

seneral settings	
Account name	xcles
Account type	Phone
Local Area	
Country	Deutschland
Timezone	Europa/Terin 🔍
Codec levitation 👩	G.711 A-Isw
Phone Number	
Abgehende Rufnummer (CLI)	current: +4932
Rufmammer unterdinicken (CLIR)	
SIP-header for phone number transmission 🚺	Called telephone number via To-Header (e.g. ber 🔽
assword	Dies muss auf diese Weise in Verbindung mi der eingehenden Nummer sein
Old Password	(and an approximate of the second sec
New Pasaword	
MC address	
dd the MAC address of your snom Yolf NAC address	phone to configure it for this account.

- 1. Bitte legen Sie hier eine Ortsvorwahl für den Anschluss fest.
- Stellen Sie ein "Abgehende Rufnummer (CLI)" ein. Diese, kann jedoch von der Xelion überschrieben werden, sofern das System eine gültige Rufnummer setzt. Sollte "CLIP-no-Screening" aktiviert werden, findet keine Überprüfung der abgehenden Rufnummer statt.
- 3. Damit eingehende Anrufe von der Xelion korrekt verarbeitet werden können, setzen Sie den Spezial-SIP-Header für die Rufnummernübermittlung bitte auf **"To-Header"**.



2. Nummern zuweisen

Um der Xelion die entsprechenden Rufnummern zuzuweisen, gehen Sie auf den Menüpunkt "Anrufverteilung".

Nu/Inte				
Contract & Incomed	40 Schward	ten left. Elicit here to since	nev surdens	
Search				
with the second s	Übersicht Betreing	estellten Annufverstellun	gen.	
levels.	menunes 21/1			rintonan 🚋 1 📫 Lationan
, Critorechy	- Anna Martine Inc.	200	hutingly	Atlan
saliteranting	100	and a second	and the second s	0.
A CONTRACTOR OF		total accounts	1000 S. 100000	- 0-
inal Tra				
Speed Data				
Califfrentyle		Hiar wordan do	nummers and de trait geloopeld	
Connection datas				
a saukok				

Hier können Sie die Nummern der Anlage Add a new number zuweisen.



3. Einrichtung Xelion

Nehmen Sie bitte folgende Einstellungen in der Xelion Anlage unter dem Punkt "Allgemeines" vor. Wichtig sind hier die Punkte:

ſ	Zugewiesene Geschäftsnumme	m	Auswahlregein	Normalisierungsregeln	٦
	Allgemeines		Fortgeschritten		
Na	me des Anbieters:	de_Rev	rentix		
60	ntoname:	Konton	ame		
Au	thentifikationsname:	Kontona	ame		
Pa	sswort	Anzeige	n		
ło	st-Name:	reg.sipt	base.de		
Po	rt:	5060			
Au	Ausgehendes Proxy: Sta		rd ist derselbe wie der	Hostname.	
Au	isgangsport:	5060			
Ni	cht mit dem Server registrieren:				
Se	nde Keepalive-Nachrichten:	✓			
Ni	cht zugeordnete Geschäftsfelder zu:	Haupta	nschluss		۳
Jn	terstützt Sende-Nummer:	√			
E	r alle Nummer verwenden:	1			

- 1. Names des Anbieters: de_Reventix
- 2. Account name: reventix Account Nummer



- 3. Authentication name: reventix Account Nummer
- 4. **Password:** reventix Accont Passwort
- 5. Hostname: reg.sipbase.de

Unter dem Punkt "Fortgeschritten"	
setzen Sie bitte folgende Punkt:	

Zugewiesene Geschäftsnumn	nem	Auswahlregeln	Normalisierungsregeln
Allgemeines		Fortgeschritten	
Unterstützt anonymes Wählen:			
Anonymer Name des Anrufers:			
Anonyme ID des Anrufers:			
P-Asserted-Identity verwenden:			
P-Preferred-Identity verwenden:	√		
Diversion Header verwenden:			
Unterstützt externe Weiterleitung:	<u> </u>		
SNMP-ID:			
Benutzerdefinierte SIP-Optionen			

- Use P-Preferred-Identity
- Supports external redirect

Im Punkt "Zugewiesene Geschäftsnummern" weisen Sie bitte Ihre Rufnummern zu.

Allg	emeines	Fortgeschritten	
Zugewiesene (Geschäftsnummern	Auswahlregeln	Normalisierungsregeln
tandard-Anrufer-ID:	+49		
Rufnummernblo	ck hinzufügen		
Nummernkreis e	entfernen		
Zugewiesene Geschi	äftsnummern		
Nummer		Als Rufi	nummernanzeige verwenden
+49	1	✓	
+49	2		

Im Reiter "Normalisierungsregeln" stellen Sie bitte unter **Standardnormalisierung** folgendes ein:



+<Landesvorwahl><Ortsvorwahl>

Allgemeines		Fortgeschritten		
Zugewieser	ne Geschäftsnummern	Auswahlregeln	Normalisierungsregeln	
tandardnormalisi	erung: + <landesvorwah< th=""><th>i><ortsvorwahi></ortsvorwahi></th><th></th><th>٠</th></landesvorwah<>	i> <ortsvorwahi></ortsvorwahi>		٠
Zusätzliche Norm	alisierungsregeln			
Beginnt mit	Ersetzen durch	Verwenden für		
	_		*	

4. Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der reventix GmbH: https://www.reventix.de
- Kundenportal der reventix GmbH: https://login.sipbase.de
- Homepage Xelion: https://www.xelion.com/de/

Von: https://www.reventix.de/wiki/ - reventix Wiki

Link:

https://www.reventix.de/wiki/konfigurationshilfen:xelion:xelion_mit_reventix_trunk_verbinden

Letzte Aktualisierung: 2020/01/23 15:01

